



BLALIA

X100 SE/NE

ILUMINANDO E PROTEGENDO

A luminária **BLALIA X100 SE/NE** (Somente Emergência e Normal e Emergência) cumpre com delicadeza e extrema segurança o papel de iluminar em condições normais, através do comando pelo interruptor, e em emergência na falta de energia. Com seus 1000 lumens proporcionados por 12 LEDs de alta potência que ilumina de forma abrangente ambientes diversos, além de dar segurança evitando pânico e garantindo proteção a vida no momento do corte do fornecimento elétrico. Possui fácil instalação, sendo leve e versátil. Utiliza tecnologia **LED** e bateria Gel selada (**VLRA**) livre de manutenção.

BLALIA

X100 SE/NE



BLALIA X100 SE/NE

APLICAÇÕES



Hotéis



Lojas de departamento



Hospitais



Shoppings



Salas Comerciais



Condomínios

DESTAQUES

2 anos de Garantia*
Carregador de bateria automático
Alimentação Bivolt

Bateria livre de manutenção
Controle eletrônico
Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais



Corpo
Difusor
Refletor
LEDS
Temperatura de Cor
Fluxo Luminoso
Tensão
Bateria
Consumo
Tempo de Recarga
Autonomia
Frequência
Grau de Proteção
Proteção

X100 SE/NE

Poliestireno (PSA) de alto impacto
(Tampa) em acrílico translúcido ou leitoso
Chapa de aço galvanizada com pintura em epóxi branco microtexturizado
Alto desempenho
5000°K
1000 lúmens constantes
Bivolt - 110/220V
6V x 4,0ah / 6V x 7,2ah - (selada livre de manutenção)
SE 4W / NE 12W (Bateria em carga)
24 Horas (após descarga)
02:30hs
50/60Hz
Ip43
Nível de Segurança de Descarga (NSD)

Características Construtivas

Peso
Medidas

X100 SE/NE

1250kg / 1350kg
225mm x 115mm x 90mm

Desenhos Técnicos

X100 SE/NE

