



LYA

XBL6IM

**CAMINHE COM
SEGURANÇA**

A **luminária LYA-XBL6IM** foi pensada e desenvolvida para atender alto grau de exigência em projetos de sinalização de emergência que requer segurança, requinte e leveza harmonizando com a arquitetura do ambiente. Sinaliza todo o trajeto indicando as rotas de fuga, evitando pânico, acidentes, garantindo a evacuação das áreas em risco, cumprindo o objetivo de proteger a vida das pessoas. Possui fácil instalação, sendo leve, versátil e moderna. Utiliza tecnologia **LED** e bateria níquel cádmio livre de manutenção.

Telefone: (33) 3025-3477 / 3025-3819 | Celular: (33) 99962-9396

End: Avenida Euzebio Cabral, 6087 B. Santa Rita - Gov, Valadares (MG) CEP: 35040-200

LYA XBL6IM



LYA-XBL6IM

APLICAÇÕES



Hotéis



Lojas de
departamento



Hospitais



Shoppings



Salas
Comerciais

DESTAQUES

2 anos de Garantia*
Carregador de bateria automático
Alimentação Bivolt

Bateria livre de manutenção
Controle eletrônico
Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais

LYA-XBL6IM



Corpo
Difusor
Proteção:
Fluxo Luminoso
Temperatura de Cor
Tensão
Bateria SE
Consumo SE
Tempo de Recarga
Autonomia
Frequência
Grau de Proteção

Polycarbonato
Acrílico transparente de 1 ou 2 faces (comunicação visual em vinil)
Nível de Segurança de Descarga (NSD)
30 lumes
5800°K
Bivolt - 110/220V
Ni-Cd 3,6V - 900mAh (selada livre de manutenção)
2W
24 Horas (após descarga)
03:00hs
50/60Hz
Ip20

Características Construtivas

LYA-XBL6IM

Peso
Medidas

1,6kg
310mm x 239mm

Desenhos Técnicos

LYA-XBL6IM

