



SAFIRA

X120SE

SOFISTICAÇÃO E BELEZA ALIADOS A SEGURANÇA

Sofisticação e beleza definem a luminária **SAFIRA**, pensada e desenvolvida para atender profissionais luminotécnicos que buscam valorizar em todas as oportunidades seus projetos arquitetônicos. Sua leveza e modernidade, aliadas ao alto grau de segurança, contribuem para a suavidade do ambiente. Ilumina ambientes de forma eficaz, evitando pânico e acidentes. Possui fácil instalação. Utiliza tecnologia **LED** e bateria níquel cádmio livre de manutenção.

Telefone: (33) 3025-3477 / 3025-3819 | **Celular:** (33) 99962-9396

End: Avenida Euzebio Cabral, 6087 B. Santa Rita - Gov, Valadares (MG) CEP: 35040-200

SAFIRA X120SE



SAFIRA X120SE

APLICAÇÕES



Hotéis



Restaurantes



Hospitais



Residências

DESTAQUES

2 anos de Garantia*
Carregador de bateria automático
Alimentação Bivolt

Bateria livre de manutenção
Controle eletrônico
Seguro e praticamente livre de manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Gerais

SAFIRA - X120SE

Corpo	Liga de alumínio (cor br/pt/al)
Difusor	Recuado em alumínio
Proteção:	Nível de Segurança de Descarga (NSD)
Fluxo Luminoso	200 lumes
Temperatura de Cor	5800°K
Tensão	Bivolt - 110/220V
Bateria SE	Ni-Cd 3,6V - 1800mAh (selada livre de manutenção)
Consumo SE	3W
Tempo de Recarga	24 Horas (após descarga)
Autonomia	02:00hs
Frequência	50/60Hz
Índice de Proteção	IP 20



Características Construtivas

SAFIRA - X120SE

Peso	800gr
Medidas	42mm x 26mm - 150mm x 30mm - 170mm x 23mm

Desenhos Técnicos

SAFIRA - X120SE

